

Hardware

Informationen

Übersicht

```
sudo apt install lshw
```

```
sudo lshw
```

USB-Geräte

```
lsusb
```

PCI-Geräte

ggf. installieren

```
sudo update-pcids
```

Informationen anzeigen

```
lspci
```

Hier werden auch Informationen zu Grafikkarte/Grafiktreiber angezeigt

Netzwerkkarten

```
ip a
```

oder

```
ip addr
```

Mögliche Anzeige: lo : Loopback interface, wird für die lokalen Dienste verwendet wie proxy oder Webserver <http://127.0.0.1/>
eth0/enp2s0 : Die erste Schnittstelle zum Internet oder einem Router, Switch

Nvidia Grafikkarte

Installation

Quelle: idroot.us

Nur für Debian 12 !

Systemvoraussetzungen

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade
```

```
sudo apt install software-properties-common
```

Next, you need to enable the contrib and non-free repositories on your Debian system. These repositories contain packages that do not comply with the Debian Free Software Guidelines. However, they are necessary for installing proprietary drivers like Nvidia.

Änderungen werden durchgeführt in `/etc/apt/sources.list`

```
sudo add-apt-repository contrib non-free firmware non-free
```

```
sudo apt update
```

Nvidia Utility installieren

```
sudo apt install nvidia-detect
```

Nvidia-Modell anzeigen

```
nvidia-detect
```

Nvidia Treiber installieren

Installation möglich, sofern die o.a. Ausgabe des Modells dies zulässt. Wird ein spezieller Treiber für die Grafikkarte benötigt, klappt das folgende nicht.

```
sudo apt install nvidia-driver
```

System Neustarten

```
sudo systemctl reboot
```

Informationen zur Grafikkarte anzeigen

```
nvidia-settings
```

Probleme

Sollte die GUI beim Startprozess nicht laden, kann das System über die Konsole gestartet werden.

Siehe [Troubleshooting](#).

Mit folgendem Befehl kann (eventuell) die Gnome-Oberfläche manuell gestartet werden

```
sudo systemctl start gdm
```

Sollten Probleme mit dem Grafikkartentreiber bestehen, kann es helfen, die folgende Datei umzubenennen und das System neu zu starten.

```
sudo mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg_old.conf
```

```
sudo systemctl reboot
```

Bluetooth

Hier mit USB-Stick für rtl8761.

Quelle: [Debian-Wiki](#)

```
sudo apt install bluetooth
```

Treiberdateien holen - beide werden benötigt!

```
wget
https://github.com/Realtek-OpenSource/android_hardware_realtek/raw/rtk1395/b
t/rtkbt/Firmware/BT/rtl8761b_fw
```

```
wget
https://github.com/Realtek-OpenSource/android_hardware_realtek/raw/rtk1395/b
t/rtkbt/Firmware/BT/rtl8761b_config
```

Treiber kopieren oder verschieben
Unterverzeichnis anlegen:

```
mkdir /lib/firmware/rtl_bt/
```

Kopie der 2 o.a. Dateien in das neu erstellte Verzeichnis, müssen aber beide erweitert werden mit der Dateiendung **.bin**

Aufgrund einer Updatesituation benötigt der Adapter die Treiber-Dateien rtl8761bu_... (ein „u“ mehr), das „Problem“ kann mit einem symbolischem Link umgangen werden.

```
sudo ln -s /lib/firmware/rtl_bt/rtl8761b_fw.bin
/lib/firmware/rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin
```

```
sudo ln -s /lib/firmware/rtl_bt/rtl8761b_config.bin
/lib/firmware/rtl_bt/rtl8761bu_config.bin
```

```
sudo service bluetooth status
```

```
sudo service bluetooth restart
```

Grundeinstellungen ggf. ändern

```
sudo nano /etc/bluetooth/main.conf
```

```
# ...  
Experimental = true  
# ...  
KernelExperimental = true
```

Informationen zum Bluetooth-Adapter

```
hciconfig --all
```

Status des Bluetooth-Adapters anzeigen

```
sudo apt install rfkill
```

```
rfkill
```

Verbundene Geräte anzeigen

```
hcitool dev
```

Waco Tablett

Der Treiber wird bereits mit Basissystem installiert.
Zur Konfiguration folgendes Programm installieren:

```
sudo apt-get install kde-config-tablet
```

Einstellungen dann unter: /Systemeinstellungen/Eingabegeräte/Grafiktablett/
Betrieb mehrerer Bildschirme.

Tastenkombination:

Meta+Strg+1 → Auf Bildschirm 1 abbilden.

Meta+Strg+2 → Auf Bildschirm 2 abbilden.

Meta+Strg+0 → Auf allen Bildschirm abbilden.

Epson Scanner

WLAN-Installation

Download Treiber von <https://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/>

Entpacken und installieren

```
sudo bash ./install.sh
```

Verzeichnis erstellen:

```
mkdir -p ~/.epsonscan2/Network
```

Editiere (neue) Datei:

```
nano ~/.epsonscan2/Network/epsonscan2.conf
```

```
[Network]  
192.168.178.25
```

*IP-Adresse des Gerätes angeben

Scannen

1. Scanner einschalten
2. Programm **Epson Scan 2**¹⁾ starten
3. (Scanner auswählen)
4. Einstellungen vornehmen und scannen

¹⁾

über Startmenü auf GUI

From:

<https://wiki.bluegnu.de/> - **wiki**

Permanent link:

<https://wiki.bluegnu.de/doku.php/open:it:hardware?rev=1747575625>

Last update: **2025/05/18 15:40**

